

## 1 Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST POWER PROTECTOR 230P. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust Customer Care Centers. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover.

- De POWER PROTECTOR 230P is te gebruiken als beveiliging voor uw apparatuur tegen spanningspieken die in het elektriciteitsnet voor kunnen komen.
- De POWER PROTECTOR 230P is ook voorzien van een RJ11 telefoon aansluiting waarmee u uw telefoon, fax of modem kunt beschermen tegen spanningspieken die via uw telefoonlijn kunnen ontstaan.

Let op: *De pieken kunnen tot een bepaald vermogen worden gefilterd. Grote pieken zoals bijvoorbeeld bij (bijna) directe blikseminslag kunnen niet gegarandeerd worden.*

## 2 Veiligheid

De POWER PROTECTOR 230P is voorzien van een kinderveilige stekkerdoos. De spanning is alleen toegankelijk als beide polen van de stekker tegelijk in de POWER PROTECTOR 230P gestoken worden.

Bij het gebruik van de POWER PROTECTOR 230P dient u de volgende punten in acht te nemen:

1. Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving of in de nabijheid van water.
2. Door extreem hoge spanningen kan dit apparaat defect raken, hoewel de veiligheid van de aangesloten apparatuur ook dan gewaarborgd is. Mocht de POWER PROTECTOR 230P defect raken, probeer hem dan niet te repareren.
3. Gebruik dit apparaat niet meer als:
  - a) de stekker is beschadigd,
  - b) er vloeistof in het apparaat terechtgekomen is,
  - c) de behuizing is beschadigd.
1. Sluit dit apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.  
**Het aansluiten op een niet-geaard stopcontact is onveilig.**
2. Belast de POWER PROTECTOR 230P nooit meer dan het totale maximale ampèrage (10 A).  
Door overbelasting zal het apparaat defect raken en niet meer te gebruiken zijn. Hierdoor komt tevens de garantie te vervallen.

## 3 Aansluiten / installeren

Zie voor aansluitingen Figuur 1 op de uitklap pagina.

- A** RJ11 Aansluiting voor telefoon kabel
- B** RJ11 Aansluiting voor telefoon kabel
- C** Indicatie LED
- D** Aansluiting voor stekker

**E Aansluiting voor stekker**

*Let op: In verband met verschillende landen versies kan het model van de POWER PROTECTOR afwijken.*

1. Plaats de POWER PROTECTOR 230P in een geaard stopcontact
2. Sluit de telefoonkabel die vanuit de telefoon contactdoos komt aan op punt A.
3. Sluit de telefoonkabel die vanuit de telefoon komt aan op punt B.
4. Sluit het gewenste apparaat aan op één van de twee uitgangen (D / E) van de Power Protector.

**4 Technische Specificaties**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Maximale totaal continu stroom | 10 A (intern beveiligd) |
| Maximale ingangsspanning       | 250 V AC                |
| Maximale stroompiek            | 13500 A (eenmalig)      |
| Maximale pulsenergie           | 420 J                   |
| Maximale pulsenergie telefoon  | 70 J                    |
| Indicators                     | LED                     |
| EMI / RFI geluidsreductie [dB] | 4dB ~ 60dB              |

**5 Probleem oplossen**

| Probleem   | Oorzaak                                   | Mogelijke oplossing  |
|--|---|--|
| Geen spanning op de uitgang van de Power Protector.  | Geen spanning op het stopcontact.         | Controleer de zekering (automaat) in de groepenkast.   |
|  | Product qua verbruik overbelast (> 10 A). | Garantie is vervallen. Gebruik het apparaat NIET meer, en zorg ervoor dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd. |
| Indicatie LED brandt niet na eerste keer aansluiten. | Power Protector is defect.                | Gebruik het apparaat NIET meer, breng het terug naar de winkel voor garantie.  |

Controleer op Internet ([www.trust.com](http://www.trust.com)) de FAQ. U kunt ook via [www.trust.com](http://www.trust.com) uw product registreren, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw en andere Trust producten. En u maakt kans op spectaculaire prijzen.



#### TRUST POWER PROTECTOR 230P

---

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:

- Het artikelnummer, in dit geval: 12411 (Europese uitvoering), 12412 (Franse uitvoering) of 12413 (Italiaanse uitvoering);
- Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
- Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.