

## Ürün bilgileri



- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Şarj bağlantısı          | 6 Kulaklık fişi             |
| 2 "+" düğmesi              | 7 Mikrofon                  |
| 3 "-" düğmesi              | 8 Kulaklık klipsi           |
| 4 İşlev göstergesi (mavi)  | 9 Şarj göstergesi (kırmızı) |
| 5 Pil göstergesi (kırmızı) | 10 Güç göstergesi (yeşil)   |

## Kurulum

- 1 Kullanmadan önce **TAMAMEN** şarj edin! 2 ~ 4 saat. ⚠ Piller dolu: kırmızı şarj göstergesi (9) söner.
- 2 Eşleşme kipini etkinleştirin: "+" düğmesini 8 saniye basılı tutun → mavi + kırmızı göstergeler ardışık olarak yanar.
- 3 Telefon görüşmesi yapmak için: Bluetooth özelliğini **etkinleştirin** ve Bluetooth aygıtlarını **arayın** (algılanabilmesi için kulaklığın hala yanıp sönmüyor olması gerekmektedir).
- 4 Bluetooth aygıt(lar)ı bulundu: "Trust BT220" seçin.
- 5 PIN kodu = **1234**. Kulaklığın adını girmek ya da değiştirmek olanaklı olabilir. **Bağlan (Connect)** işlevi için tuşa basın.
- 6 Kulaklığı kulağınıza yerleştirin (sol ya da sağ kulak).
- 7 Gelen çağrıyı yanıtlamak için: "+" düğmesine basın.
- 8 Sesi ayarlayın. Diğer işlevler için: tabloya bakın.
- 9 Telefon görüşmesini sonlandırmak için: "-" düğmesini 3 saniye basılı tutun.

## Kulaklık ile başka bir Bluetooth (BT) aygıtının eşleşmesi için genel yöntem

Kulaklık

1. Eşleşme kipini etkinleştirin:
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. (Bazen bağlantıyı etkinleştirmek için, "+" düğmesine basmanız gerekecektir.)
8. Bağlantıyı kesmek için: "+" düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Diğer Bluetooth aygıtı

- ("+" düğmesini 8 saniye basılı tutun.)  
Yeni BT aygıtlarını arayın.  
Kulaklık bulundu.  
Kulaklığı seçin/etkinleştirin.  
PIN kodunu girin (1234).  
Bağlantı oluşturulur.

### Düğme işlevleri ve göstergeleri

(Koşeli ayraç içerisindeki sayılar, ürün bilgi şemalarına gönderme yapmaktadır.)

Sarı aygıtı + sarı aygıtı fişi

Durum	Göstergeler	
	Yeşil (10)	Kırmızı (9)
Güç	Açık (On)	
Pilin şarj edilmesi	Açık (On)	Açık (On)
Şarj edildikten sonra: pil dolu	Açık (On)	Kapalı (Off)

### Kulaklık

Durum	Düğmeler		Sonuç	Kulaklık göstergeleri		Kulaklık
	'+' (2)	'-' (3)		Mavi (4)	Kırmızı (5)	Sinyal (6)
Kapalı (Off)	4 sn.		Açık (On)	Yanıp sönüyor	-	Düşük + yüksek ton
Açık (On)	3 - 6 sn.		Kapalı (Off)	-	Hızlı yanıp sönüyor	Yüksek + düşük ton
Kapalı (Off)	8 sn.		Açık + eşleşme kipi	Ardışık yanıp sönüyor		Düşük + yüksek ton (x2)
Açık + pil neredeyse bitmiş			(Yeniden şarj!)		Yanıp sönüyor	
Güç bağlı (1)			Kapandı ve yeniden şarj edilecek	-	-	-
Gelen çağrı	Hızlı basın		Gelen çağrı yanıtlanır			Zil tonu -> çağrı yanıtına
		3 sn.	Çağrıyı geri çevirir			Zil tonu -> -
Çağrıyla meşgul	Hızlı basın		Sesi yükseltir			Ton
		Hızlı basın	Sesi azaltır			Ton
		3 sn.	Diğer çağrıyı sonlandırır ya da kabul eder			Ton
		Her iki düğmeye de aynı anda hızlı bir şekilde basın	Mikrofonu kapatır (sessiz)			Yaklaşık her 3 saniyede bir ton
Sustur	Her iki düğmeye de aynı anda hızlı bir şekilde basın	Sessiz işlevi kapalı			Ton	

Durum	Düğmeler		Sonuç	Kulaklık göstergeleri		Kulaklık
	'+' (2)	'-' (3)		Mavi (4)	Kırmızı (5)	Sinyal (6)
Kulaklıkta çağıyla meşgul	3 sn.		Çağrı kulaklıktan telefona aktarıldı (kulaklık kapalı değil!)			Ton
Telefonda çağıyla meşgul	Hızlı basın		Çağrı telefonda kulaklığa aktarıldı			Ton
Telefon + kulaklık çağrısız açık	Hızlı basın		Telefon için konuşma görevi (telefonu desteklemelidir)			Ton

## ⚠ NOT!



### Eşleşme ve kullanım

- Kulaklık, SADECE Bluetooth (BT) bağlantısının doğru *eşleşmesi* durumunda çalışır.
- Kulaklık, sadece *Headset Protokolünü* (HP) ya da *HandsFree Protokolünü* (HFP) destekleyen BT aygıtlarıyla kullanılabilir.
- *Eşleşme* kipi sadece 2 – 3 dakika etkin durumda kalır. Gerekirse, eşleşme kipini yeniden etkinleştirin (önce kulaklığı kapatın).
- BT bağlantısı başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, aygıtlar kapalı olsa bile, tekrar *eşleşmeleri* gerekli değildir. Bununla birlikte, aygıtlardan birinin diğeri ile, BT aygıtı ile benzer şekilde, *eşleşmesi* durumunda, genellikle tekrar *eşleştirilmeleri* gerekecektir.
- BT'nin eşleşme ve kullanıma yöntemi, diğer aygıtlardan farklı olabilir. Doğru yöntem için, BT ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Zil tonunun *çok sesi* olması ve telefonun bu zil tonunun BT kulaklığına aktarılmasını desteklemesi durumunda, özgün zil tonu bu kulaklıktan işitebilir. Aksi takdirde, kulaklıktan standart bir zil tonu işitirsiniz.
- Kulaklığın kapalı olması durumunda, bazı telefonlar BT bağlantısını keser. Bu durumda, telefonun zil sesini artık kulaklıktan duymazsınız. Çözüm: bağlantıyı yeniden etkinleştirmek için, 1 sn kadar "+" düğmesine basın.
- Bazı telefonlarda çağrıyı kabul etmek için, "+" düğmesini 2 sn basılı tutmak gerekmektedir (örn.: Sony Ericsson P800/900).
- Bazı telefonlar, optimum BT desteği olmadan üretilmektedir. Bir sorunu karşılaşırsanız, telefonunuzun en son BT sürümüne (*aygıt yazılımına*) sahip olup olmadığını denetleyin. Daha fazla bilgi için telefon imalatçısı ile görüşün.
- Bu kulaklık ile kullanılabilen telefonların güncel listesi için: [www.trust.com/14219/compatibility](http://www.trust.com/14219/compatibility).

## BT220 HEADSET

**Trust**


- PIN kodu (1234) değiştirilemez.



)))

### Kablosuz bağlantısında sorun var

- Kulaklık ve diğer BT aygıtı arasında ya da yakınında metal nesnelere var.
- Pil (neredeyse) bitmiş (kulaklık üzerindeki kırmızı göstere yanıp sönüyor).
- Diğer BT aygıtının erimi daha kısa (örn.: BT sınıf 3: maks. 1 metre).
- Yakında başka bir kablosuz aygıt mevcut (kablosuz video ya da kablosuz ağ gibi).



Pil

- Pilin her zaman tamamen şarj edilmesi önerilir (şarj göstergesi sönmüncüye kadar).
- Tamamen şarj edilen bir pil, 5 saatlik bir arama ve 100 saatlik bir bekleme süresine sahiptir.
- Kırmızı şarj göstergesi sönmeye önce belli bir süre geçebilir. Bu durum, özellikle, kulaklık belli bir süre kullanılmadığı zaman meydana gelebilir.
- Pil yeniden şarj edilirken kulaklık daima kapalıdır.
- Pil sadece 20 dakika şarj edildikten sonra kulaklığın çalışmaya başlaması vardır. Kulaklığın en az 40 dakika yeniden şarj edilmesi gerekmektedir.
- Kulaklık uzun bir süre kullanılmazsa, pili en az 2 ayda bir yeniden şarj edin.
- Kullanma sıcaklığı: -10° C ~ 55° C. Daha düşük bir sıcaklıkta pil, daha hızlı bir şekilde boşalacaktır.
- Pil kulaklığa entegre edilir ve değiştirilemez.
- Kulaklık, 5 V güç kaynağı ile şarj edilir. Kulaklığın iç gerilimi, 3.7 V'dir.
- Kulaklığı elden çıkarmak isterseniz, Li-on pilin elden çıkarılması hususundaki yürürlükteki yönergeleri dikkate alın.

Bluetooth ile ilgili güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için [www.trust.com/14219](http://www.trust.com/14219) internet adresini ziyaret edin.

### **Güvenlik talimatları**

- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
- Bu aygıtı banyo, rutubetli duş katı veya yüzme havuzu gibi nemli yerlerde kullanmayın.
- Aygıtı kuru bir bezle temizleyiniz.



Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14219/ce](http://www.trust.com/14219/ce) adresinde bulabilirsiniz.

**Kablosuz**

- Bu kablosuz Bluetooth aygıtı, 2,4 GHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE Directive (1999/5/EC) yönergesinde belirtilen temel gereklilikleri karşılamakta ve diğer ilgili koşulları yerine getirmektedir. Bu aygıt, Sınıf 1 kablosuz aygıt olup, tüm AB ülkelerinde kullanılabilir. Bu ürünün kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için [www.trust.com/14219](http://www.trust.com/14219) adresini ziyaret edin. (Not: bu sınıf göstergesi, BT sınıfı değildir.)
- Bu aygıtın AB dışında kullanımını konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetleyin. Frekans: 2.4 - 2.4835 GHz, Bant genişliği: yaklaşık 1 MHz, Güç: 1 mW.
- Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri, bilgisayar vb) pek çok kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınızın diğer kablosuz aygıtlar nedeniyle düzgün çalışmayabilir veya diğer kablosuz aygıtların hatalı çalışmasına neden olabilir. Aygıtlar arasında yeterli uzaklığı korumaya dikkat ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını ve diğer aygıtları değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.
- Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız, kablosuz aygıtınızı kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty) Internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.