

## Ürün bilgileri

## Fare

- A:** Sağ düğme  
**B:** Kaydırma Ruleti Düğme  
 (Yanıp söner: düşük pil)  
**C:** Sol düğme  
**D:** Tarayıcı geri düğmesi  
**E:** Tarayıcı ileri düğmesi  
**F:** Bağlan düğmesi  
**G:** Pil bölmesi  
**I:** Şarj bağlantısı  
**J:** Hareket algılayıcısı





## Klavye

- K:** Bekleme düğmesi  
**L:** Oturuma bağlan/Oturum  
 kapat düğmesi  
**M:** Ofis işlev tuşları düğmesi  
**N:** Düşük pil LED göstergesi  
**O:** Kaydırma ruleti  
**P:** Varsayılan giriş sayfasını  
 açar  
**Q:** Varsayılan e-posta  
 programını açar  
**R:** Bilgisayarım (My Computer)  
 klasörünü açar  
**S:** Ara tuşu  
**T:** MSN messenger'ı açar  
**U:** Media player'ı açar  
**V:** Media player düğmeleri  
**W:** Pil bölmesi  
**X:** Ayak  
**Y:** El desteği  
**Z:** Bağlan düğmesi

## Yuva/Alıcı

- 1:** Alıcı göstergesi  
 Devamlı yanar: güç verildi  
 Yanıp söner: etkin  
**2:** Fare tutucusu  
**3:** Şarj plakalan  
**4:** Şarj göstergesi  
 Devamlı yanar: şarj ediliyor  
 Yanıp söner: tamamen dolu  
**5:** Bağlan düğmesi  
**6:** Güç bağlayıcısı  
**7:** USB, PS/2 kombo kablo  
**8:** PS2 fare bağlayıcısı  
**9:** USB/PS2 klavye çevirici  
**10:** USB bağlayıcısı

## Kurulum

- 1  NİMH ŞARJ EDİLEBİLİR pilleri yerleştirin.
- 2 Elektrikli yuvaya bağlayın.
  - 1) Fareyi yuvaya koyun.
  - 2) Gösterge yanar.
- 3  İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- 4 ALKALİN pilleri yerleştirin.
- 5 Bilgisayar kapalı.  
PS2 fişlerini bağlayın.  
- Fare: yeşil  
- Klavye: mor (USB/PS2 çeviricili)
- 6  Bu masa seti, aynı zamanda USB (siyah) ile de bağlanabilir. USB kullanırken, PS2 bağlayıcılarını TAKMAYIN!  
  - 1) Bilgisayar açık.
  - 2) Alıcı göstergesi yanar.
- 7  USB bağlantısı kullanırken, Windows 98SE, başlangıçta Windows CD-ROM'a gereksinim duyar.
- 8 **Farenin Bağlanması**  
  - 1) Bağlan düğmesine basın.

TR

2) Alıcı göstergesi yanıp söner.

**9** Bağlan düğmesine basın.

#### Klavyenin Bağlanması

**10** 1) Bağlan düğmesine basın.

2) Alıcı göstergesi yanıp söner.

**11** Bağlan düğmesine basın.

Ürün, kullanıma hazırdır!

#### Kolay Yapılandırma Programının (Easy Configure Program) Kurulması

**12** Trust CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.


**13** Yazılımı kurun (Install software).

**14** Ekrandaki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.

#### Anımsatma notları

##### ⚠ Düşük performans

- Aygıtı yakın ya da aygıtlar arasında metal nesne var.
- Algılayıcıyı yanıtlayacak yüzey malzemesi. Bu durumu önlemek için, fare minderini kullanın.
- Girişim durumunda, kanalı değiştirmek için, 8-9uncu ve 10-11inci adımları izleyin.
- Piller (neredeyse tamamen) bitmiş.
- Yakında başka bir kablosuz aygıt var.



##### ⚠ Genel kullanım

- Fare imlecinin hızını ayarlayın: (1) Windows Yardım (Help) menüsünü açın (Başlat □ Yardım [Start □ Help]). (2) "fare imlecinin hızını ayarla" (adjust the speed of mouse pointer) işlevini arayın. (3) Talimatları izleyin.
- Yapılandırma programının kullanımını için, CD'deki kılavuzu okuyun.
- Fare düğmelerini ya da geçiş tuşlarını yapılandırmak için, CD'deki Trust Kolay Yapılandırma (Trust Easy Configuration) yazılımını kurun.
- Geliştirilmiş kaydırma modunu kullanırken sorun yaşarsanız, yapılandırma yazılımında Rulet Modu'nu (Wheel Mode) varsayılan Sistem'e (System default) ayarlayın.
- Sistem başlatıldığında, uygulama başlat (start application) işlevini etkinleştirin: Başlat (Start)-> Programlar (Programs)-> Trust-> DS-4500x kablosuz lazer masa seti (DS-4500x wireless laser deskset)-> İlk çalışma ayarı (Startup setting)
- Yeni ve eski pilleri bir arada kullanmayın, çünkü eski piller yeni olanları boşaltabilir.
- Fareyi yuva üzerinde 48 saatten fazla tutmayın.
- Alkalin pilleri şarj etmeye çalışmayın. Aksi takdirde, pil patlayabilir.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, [www.trust.com/14529](http://www.trust.com/14529) Internet adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümünü, yazılım ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz. Çeşitli klavye yerleşimleri dolayısıyla bu aygıt, farklı bir

ürün numarasına sahip olabilir; ancak, esas olarak 14529'ünkilerle aynıdır.  
Yaygın servis için [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register) web sitesine kayıt yaptırın.

**Güvenlik**

- Aygıtı açmayın veya kendiniz onarmaya kalkmayın.
- Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
- Lazere bakmayın.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14529/ce](http://www.trust.com/14529/ce) adresinde bulabilirsiniz.



- Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.

**Kablosuz**

- Bu kablosuz aygıt, 27MHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE Yönergesi 1999/5/EC temel gerekliliklerini ve diğer koşullarını karşılamakta olup AB ülkelerinde ve aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir: AB aday ülkeleri ve NO/CH/RU/HR/IS/UA. Yukarıdaki ülkelerde, her kanal için sınırlama yoktur. Bu aygıtın kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için [www.trust.com/14529](http://www.trust.com/14529) adresini ziyaret edin.
- Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetleyin. Frekans: Fare: 27.045MHz, Klavye: 27.195MHz; Bant genişliği: 50KHz, Güç: < 1mW.
- Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri, bilgisayar vb) pek çok kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınız diğer kablosuz ürünler nedeniyle düzgün çalışmayabilir veya diğer kablosuz ürünlerin hatalı çalışmasına neden olabilir. Ürünler arasında yeterli uzaklığı korumaya dikkat ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.
- Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız, kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisidir. Daha fazla bilgi için, bkz. [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.

TR