

**Ürün bilgileri**

- A: Duvar prizi bağlantısı (resim: 2-pimli AB sürümü)  
 B: Ağ kablo bağlantısı  
 C: Güç göstergesi – Sabit: AC gücüne bağlı  
 D: Güç hattı göstergesi – Sabit: başka bir fiş algılandı, Yanıp sönüyor: etkin  
 E: Ethernet göstergesi – Sabit: bilgisayar (ya da başka bir aygıt) algılandı, Yanıp sönüyor: etkin  
 F: Ağ kablosu

**Bağlantı**

- 1 Kabloyu (F) moderne / yönlendiriciye bağlayın.
- 2 Kabloyu (F) ağ fişine bağlayın. Fişi duvar prizine takın.
- 3 Bilgisayarı açın. İkinci kabloyu (F) bilgisayara bağlayın.
- 4 Kabloyu (F) ikinci ağ fişine bağlayın. Fişi duvar prizine takın.
- 5 Ağa daha fazla fiş eklemek için (örneğin, diğer bilgisayarlar, oyun konsolu IPTV vb için), **3 – 4** adımları tekrarlayın.

**Bilgisayar yazılımı kurulumu**

- 6 CD-ROM'u takın. 'Yazılım kur' (Install software) seçeneğini tıklayın.
- 7 İşlemi bitirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 8 Yardımcı program otomatik olarak başlar.

**Yapılandırma (tavsiye edilir)**

- 9 (1) 'Güvenlik' (Security) seçeneğini tıklayın. (2) Tercih edilen ağ parolasını girin. (3) 'Yerel ayarla' (Set Local) seçeneğini tıklayın.
- 10 (1) 'Gelişmiş' (Advanced) seçeneğini tıklayın. (2) Uzak fiş aygıt parolasını girin (bkz: etiket). (3) 'Ekle' (Add) seçeneğini tıklayın.
- 10 'Ekle' (Add) seçeneğine tıklamadan önce, uzak fişin ağda hazır olması gerekmektedir!  
 Ağınızda mevcut olan tüm uzak fişleri eklemek için işlemi tekrarlayın!  
 Parolalar küçük/büyük harfe karşı duyarlıdır!
- 11 (1) Uzak fiş, yerel ağa eklenir. (2) Tüm fişlere özel ağ parolası ayarlamak için, 'Tümünü Ayarla' (Set All) seçeneğini tıklayın. (3) 'Tamam' (OK) seçeneğini tıklayın.

**Not****Bağlantı ve kullanım**

- Ayrıntılı bilgi (sadece İngilizce dilinde mevcuttur) için, CD-ROM'da bulunan kullanım kılavuzuna bakın.
- Resimlerde, 2-pimli bir AB duvar prizi sürümü gösterilmektedir. 3-pimli İngiliz sürümü de aynı şekilde çalışmaktadır.
- Geniş ağ kullanımı için (örneğin, farklı bilgisayarlar arasında dosya ve yazıcı paylaşımı), temel ağ bilgisi gereklidir. Gerekirse, bilgisayarınızın 'Yardım' (Help) menüsü seçeneklerine bakın.
- Ağ yapılandırmanıza bağlı olarak, ilgili aygıtların özel ayarlarına gereksinim duyulabilir. Söz konusu aygıtların Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

- Trust ađ fiři ile oyun konsollarının internet bađlantısı için, dođru ayarları öđrenmek amacıyla, oyun konsolunuzun Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
- Ürünü dođrudan duvar prizine takın. (Çok prizli) uzatma kabloları ya da güç dalgalanması koruma aygıtları kullanmayın.
- Elektrik kablusunun erimi, maksimum 200 metredir.
- Bu ürün farklı hızlara sahip ađ fiřleri ile uyumludur; bununla birlikte, toplam hız, en düşük hıza sahip fiř tarafından sınırlandırılır.
- Maksimum teorik ađ hızı, 14 Mbps'dir; ancak, gerçek hız, güç hatlarının kalitesine ve güç hatlarındaki elektrik 'giriřim' miktarına bađlıdır.

Güncellenmiř Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, yazılım ve talimat kılavuzları için, bkz: [www.trust.com/14811](http://www.trust.com/14811). Yaygın servis için, [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register) web sitesine kayıt yaptrın.

**Güvenlik tâlimatları**

- Aygıtı açmayın ya da kendiniz onarmaya kalkmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
- Aygıtı düşürmeniz ya da mahfazasının zarar görmesi halinde, fiři prizden çıkarın ve aygıtı vasıflı personele tamir ettirin:
- Yeterli havalandırma sađlamak için, aygıtın çevresinde en az 20 mm'lik boş bir alan bırakın. Gazete, masa örtüsü, perde gibi nesnelerin havalandırma deliklerinin üstünü kapatarak, havalandırmaya engel bir durum meydana getirmemesine dikkat edin.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diđer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14811/ce](http://www.trust.com/14811/ce) Internet adresinde bulabilirsiniz.



- Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüřüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamâmen çođaltılamaz.