

Productinformatie



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Oplaadaansluiting | 6 Oorplug |
| 2 '+' knop | 7 Microfoon |
| 3 '-' knop | 8 oorbeugel |
| 4 functie-indicator (blauw) | 9 Laadindicator (rood) |
| 5 batterij-indicator (rood) | 10 Spanningsindicator (groen) |

Installatie

- 1 Eerst **VOLLEDIG** opladen! 2~4UUR. ⚠ Batterij vol: rode laadindicator (9) uitgegaan
- 2 Koppel-mode activeren (*pairing*): '+' knop 8 seconden indrukken → blauwe + rode indicators
- 3 Telefoon: Bluetooth **activeren** en **zoeken** naar Bluetooth producten (headset moet nog steeds knippen om gevonden te kunnen worden).
- 4 Bluetooth product(en) gevonden. Selecteer **'Trust BT220'**
- 5 Pincode = **1234** Naam van headset kan soms ingevuld/gewijzigd worden.
Verbinding maken (*connect*)
- 6 Headset op oor plaatsen (links en rechts mogelijk)
- 7 Inkomend gesprek opnemen: '+' knop indrukken
- 8 Volume regelen. Overige functies: zie tabel verderop.
- 9 Gesprek beëindigen: '-' knop 3 sec. Indrukken

NL

Algemene manier van koppelen met willekeurig Bluetooth (BT) product

Headset

1. Koppel-mode activeren
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. (soms '+' knop indrukken voor activeren verbinding)
8. Verbinding verbreken: 3 sec. '-' knop indrukken

Ander Bluetooth product

- (8 sec. '+' knop)
- Zoeken naar nieuwe BT producten
- Headset gevonden
- Headset selecteren / activeren
- Pincode invullen (1234)
- Verbinding wordt gemaakt

Functies van knoppen en indicatoren

(nummers tussen haakjes verwijzen naar afbeeldingen bij product informatie)

Laders + laadstekker

Status	Indicatoren	
	Groen (10)	Rood (9)
Spanning aanwezig	aan	
Batterij opladen	aan	aan
Na laden: batterij vol	aan	uit

Headset

Status	Knoppen		Resultaat	Headset Indicatoren		Headset
	'+' (2)	'-' (3)		Blauw (4)	Rood (5)	Signaal (6)
uit	4 sec.		aan	knippert	-	toon laag+hoog
aan	3-6 sec.		uit	-	knippert kort	toon hoog+laag
uit	8 sec.		aan + koppelmode (pairing)	knipperen om-en-om		toon laag+hoog (2x)
aan + batterij bijna leeg			(opladen!)		knippert	
voeding aangesloten (1)			uitgeschakeld en wordt opgeladen	-	-	-
inkomend gesprek	kort		gesprek opnemen			beltoon -> gesprek
		3 sec.	gesprek weigeren			beltoon -> -
bezig met gesprek	kort		Volume hoger			toon
		kort	Volume lager			toon
		3 sec.	gesprek beëindigen of wisselgesprek aannemen			toon
		samen kort ingedrukt	Microfoon uitgeschakeld (mute)			om ca. 3 sec. toon
mute	samen kort ingedrukt		Mute uitgeschakeld			toon
bezig met gesprek op headset	3 sec.		Gesprek van headset naar telefoon (headset schakelt niet uit!)			toon

Status	Knoppen		Resultaat	Headset Indicatoren		Headset
	'+' (2)	'-' (3)		Blauw (4)	Rood (5)	Signaal (6)
bezig met gesprek op telefoon	kort		Gesprek van telefoon naar headset			toon
Telefoon + headset aan zonder gesprek	kort		Spraakopdracht voor telefoon (moet telefoon ondersteunen)			toon

⚠ LET OP!





Koppelen en gebruik

- Headset werkt ALLEEN als koppelen (*pairing*) van Bluetooth (BT) verbinding goed is uitgevoerd
- Headset kan alleen met BT producten werken die *Headset Protocol* (HP) of *HandsFree Protocol* (HFP) ondersteunen
- Koppel-mode (*pairing*) blijft maar 2-3 minuten actief. Wanneer nodig opnieuw activeren (vanuit uit-stand!)
- Na een geslaagde BT koppeling (*pairing*) is het niet steeds nodig om opnieuw te '*pairen*'. Ook niet na uitschakelen van de producten. Zodra echter één van de producten verbinding heeft gehad met een ander gelijksoortig BT product, moet meestal opnieuw '*gepaired*' worden.
- Koppelen en gebruik van BT kan per product verschillen. Controleer de handleiding van uw andere BT product voor juiste werking.
- Originele ringtone van telefoon is alleen hoorbaar in deze headset als het een '*polyfone*' ringtone is en de telefoon het overzetten van deze ringtone naar een BT headset ondersteunt. Anders hoort u een standaard beltoon via de headset.
- Sommige telefoons hebben de eigenschap om de BT verbinding te verbreken wanneer de headset wordt aangeschakeld. Dan hoort u de telefoon via de headset niet meer overgaan. Oplossing: '+' knop 1 sec. lang indrukken om verbinding opnieuw te activeren.
- Bij sommige telefoons moet de '+' knop 2 sec. ingedrukt worden om een gesprek op te nemen (bijv. Sony Ericsson P800/900)
- Sommige telefoons komen vanuit de fabriek zonder optimale BT support. Controleer bij problemen of u de meest actuele BT versie (*firmware*) in uw telefoon heeft. De fabrikant van uw telefoon kan u hierbij verder helpen.
- Actuele lijst met telefoons die op deze headset werken:
www.trust.com/14219/compatibility
- De ingebouwde pincode (1234) kan niet aangepast worden



Slechte draadloze verbinding

- Metalen onderdelen in de buurt of tussen headset en andere BT product
- Batterijen (bijna) leeg (rode indicator op headset knippert)
- Andere BT product heeft minder bereik (bijvoorbeeld BT klasse 3: max. 1 meter)
- Andere draadloze apparatuur in de buurt (zoals draadloos video of draadloos netwerk)



Batterij

- Bij voorkeur batterij altijd volledig opladen (tot laad-indicator uit is gegaan)
- Volledig opgeladen batterij heeft tot 5 uur spreektijd en 100 uur standby tijd.
- Het kan even duren voordat rode laadindicator aan gaat. Kan vooral gebeuren als headset tijdje niet gebruikt is
- Tijdens opladen wordt de headset altijd uitgeschakeld
- Het kan voorkomen dat headset niet aan gaat na 20 minuten batterij opladen. Minimaal 40 minuten opladen
- Laad de batterij om de 2 maanden op wanneer u het product gedurende een lange tijd niet gebruikt
- Gebruikstemperatuur: -10°C ~ 55°C. Bij een lagere temperatuur zal de batterij sneller leeg zijn
- Batterij zit ingebouwd en kan niet vervangen worden
- Headset wordt opgeladen met 5V voeding. Interne spanning van headset is 3.7V
- Wanneer u het product afvoert: hou geldende afvalrichtlijnen aan vanwege Li-ion batterij die erin zit

Kijk ook op www.trust.com/14219 voor de meest actuele FAQ, handleidingen en meer Bluetooth informatie.

Veiligheidsinstructies

- Open of repareer het product niet.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer, een vochtige kelder of zwembad.
- Reinig het product met een droge doek.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14219/ce

Draadloos

- Dit draadloze Bluetooth product werkt op een frequentie van 2,4GHz en voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van R&TTE Richtlijn 1999/5/EC. Het is een klasse 1 draadloos product en mag in alle EG landen gebruikt worden. Ga naar

www.trust.com/14219 voor mogelijke update van toegestane landen. (Noot: deze klasse is heel wat anders dan de BT klasse)

- Buiten de EU kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van dit product. Controleer in dat geval of dit product in overstemming is met de lokale regels. Frequentie: 2.4 - 2.4835GHz, Bandbreedte: +/- 1 MHz, Vermogen: 1 mW.
- Er zijn tegenwoordig meerdere producten die draadloos zijn (video, audio, computer, etc.) en in hetzelfde frequentiegebied werken als dit product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit van dit product beperkt kan worden door, of beperkend kan zijn voor andere draadloze producten. Dit kan verminderd worden door te letten op onderlinge afstanden van elkaar en waar mogelijk wisselen van kanalen bij andere producten.
- Wees voorzichtig bij gebruik van draadloze producten als u een pacemaker heeft of afhankelijk bent van andere gevoelige levensbehoefte elektronische apparatuur. Dit blijft een product dat radiosignalen uitzendt.

Garantie & copyright

- Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te reproduceren